



energy.case PROX 1500 AC 1000W | Maleta de energía B&W

Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes, es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. El manejo es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

Außenmaße Länge (mm)

660

Außenmaße Breite (mm)

490

Außenmaße Tiefe (mm)

335

Gewicht (kg)

33,3

Trolley

1

Akkukapazität

1500 Wh

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Spannung

230V

Anschluss & System AC

1 toma de corriente de 230 V, 1 puerto USB PD de 65 W, 1 entrada de carga

Dauerleistung

1000 W

Fernsteuerung

incluido

Steuerung über CAN-BUS

posible

Ladeleistung

350 W

Lademöglichkeiten

Fuente de alimentación de 230 V (350 W); opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, energía solar

Tastatur

Interior (exterior opcional)

Weitere Hinweise

- Espacio en el panel de espuma para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Ventilación activa mediante rejillas de ventilación resistentes a las salpicaduras
- Resistente al agua según la norma IP54