



## energy.case PROX 1500 AC 1000W | Maleta de energía B&W

### Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Diseñado para cumplir con los requisitos más exigentes, es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. El manejo es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: [Instalaciones técnicas](#)

---

**Außenmaße Länge (mm)**

660

**Außenmaße Breite (mm)**

490

**Außenmaße Tiefe (mm)**

335

**Gewicht (kg)**

33,3

**Trolley**

1

**Akkukapazität**

1500 Wh

**Betriebstemperatur**

-20°C - +45°C

**Spannung**

230V

**Anschluss & System AC**

1 toma de corriente de 230 V, 1 puerto USB PD de 65 W, 1 entrada de carga

**Dauerleistung**

1000 W

**Fernsteuerung**

incluido

**Steuerung über CAN-BUS**

posible

**Ladeleistung**

350 W

**Lademöglichkeiten**

Fuente de alimentación de 230 V (350 W); opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, energía solar

**Tastatur**

Interior (exterior opcional)

**Weitere Hinweise**

- Espacio en el panel de espuma para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Ventilación activa mediante rejillas de ventilación resistentes a las salpicaduras
- Resistente al agua según la norma IP54