

energy.case PROX 500 DC 1000W | Maleta de energía B&W

Descripción

- El B&W energy.case ofrece una fuente de alimentación fiable y flexible para aplicaciones profesionales. Se ha desarrollado para cumplir los requisitos más exigentes y es robusto, resistente a la temperatura e impermeable. El manejo es intuitivo y sin complicaciones.
- Robusto e impermeable
- Potente sistema de baterías
- Fabricado en Alemania
- Opciones de carga flexibles
- Conexiones versátiles
- Instrucciones de uso con NFC
- Corriente continua y alterna
- Personalizable
- Más información sobre la personalización: Instalaciones técnicas

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com

Außenmaße Länge (mm)

510

Außenmaße Breite (mm)

420

Außenmaße Tiefe (mm)

215

Gewicht (kg)

15,5

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Spannung

24 V DC

Anschluss & System AC

2 tomas de corriente de 24 V y 500 W CC, 1 entrada de carga

Dauerleistung

1000 W

Fernsteuerung

incluido

Steuerung über CAN-BUS

posible

Ladeleistung

350 W

Lademöglichkeiten

Fuente de alimentación de 230 V (350 W); opcional: 12 V para coche, 24 V para camión, energía solar

Tastatur

Interior (exterior opcional)

Weitere Hinweise

- Espacio en la espuma de la tapa para dos cargadores y la pantalla del mando a distancia (solo para teclado interno)
- Resistente al agua según la norma IP65

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com