

energy.case PRO1500 para Starlink FHP | Maletín de energía B&W para el Starlink Performance (GEN2)

Descripción

- proporciona una protección y alimentación óptimas para el Kit Starlink de alto rendimiento (GEN2) (antes Alto rendimiento plano)
- viene con un router preinstalado, por lo que no requiere instalación ni cableado
- Contiene baterías LiFePO4 seguras y duraderas, recargables mediante 230 V, 12 V de coche, 24 V de camión o paneles solares
- cuenta con un conector RJ45 en el interior y un paso de cable estanco en la maleta
- Incluye una base de antena adaptada con adaptadores magnéticos para la antena Starlink
- Fácil de transportar gracias a la función de carro y a las asas de transporte
- Hardware y controles fabricados en Alemania
- Ofrece espacio para dispositivos personalizados adicionales (24 V CC disponibles) Dimensiones del espacio libre bajo la rejilla protectora: 160 mm x 190 mm x 130 mm

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com

Außenmaße Länge (mm)

845

Außenmaße Breite (mm)

615

Außenmaße Tiefe (mm)

415

Gewicht (kg)

34,5 kg (sin antena), 45 kg (con antena y cable de antena)

Akkukapazität

Batería de fosfato de hierro y litio de 500 Wh con hasta 5000 ciclos de carga

Betriebszeit

Mín. 24 horas gracias a la batería integrada

Eingänge

230 V (cargador incluido), 12 V para automóviles (con controlador de batería incluido), 24 V para camiones

Anschlüsse

2 puertos USB (15 V), 1 toma de 230 V (200 W); salida RJ45 resistente al agua

Betriebstemperatur

-15°C bis 45°C

Wasserdichtigkeit

IP65

Installation

Le ofrecemos un paquete completo que permite utilizar su kit Starlink estándar con motor en cualquier lugar. Puede instalar usted mismo su kit Starlink estándar con motor en la carcasa B&W starlink.case en unos pocos pasos. Si lo desea, podemos encargarnos del montaje de su kit en la carcasa. Póngase en contacto con nosotros; estaremos encantados de atender su solicitud.

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com