

energy.case PROX 1500 AC 1000W | Mallette énergie B&W

Description

- Le B&W energy.case offre une alimentation électrique fiable et flexible pour les applications professionnelles. Conçu pour répondre aux exigences les plus strictes, il est robuste, résistant aux températures et étanche. L’utilisation est intuitive et simple.
- Robuste et étanche
- Système de batterie puissant
- Fabriqué en Allemagne
- Possibilités de chargement flexibles
- Connexions multiples
- Manuel d’utilisation avec NFC
- Courant continu & alternatif
- Personnalisable
- Plus d’informations sur la personnalisation : les installations techniques

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com

Außenmaße Länge (mm)

660

Außenmaße Breite (mm)

490

Außenmaße Tiefe (mm)

335

Gewicht (kg)

33,3

Trolley

1

Akkukapazität

1500 Wh

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Spannung

230V

Anschluss & System AC

1 prise 230 V, 1 port USB PD 65 W, 1 entrée de charge

Dauerleistung

1000 W

Fernsteuerung

y compris

Steuerung über CAN-BUS

possible

Ladeleistung

350 W

Lademöglichkeiten

Bloc d'alimentation 230 V (350 W), en option : 12 V (voiture), 24 V (camion), solaire

Tastatur

Intérieur (extérieur en option)

Weitere Hinweise

- Espace dans la mousse du couvercle pour deux chargeurs et l'écran de la télécommande (uniquement pour le clavier interne)
- Ventilation active via des capots de ventilation protégés contre les projections d'eau
- Étanche selon la norme IP54

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com