



energy.case PROX 500 DC 1000W | Mallette énergie B&W

Description

- Le B&W energy.case offre une alimentation électrique fiable et flexible pour les applications professionnelles. Il a été conçu pour répondre aux exigences les plus strictes et est robuste, résistant aux températures et étanche. L'utilisation est intuitive et simple.
- Robuste et étanche
- Système de batterie puissant
- Fabriqué en Allemagne
- Possibilités de chargement flexibles
- Connexions multiples
- Manuel d'utilisation avec NFC
- Courant continu & alternatif
- Personnalisable
- Plus d'informations sur la personnalisation : [les installations techniques](#)

Außenmaße Länge (mm)

510

Außenmaße Breite (mm)

420

Außenmaße Tiefe (mm)

215

Gewicht (kg)

15,5

Akkukapazität

500 Wh

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Spannung

24 V DC

Anschluss & System AC

2 prises 24 V CC 500 W, 1 entrée de charge

Dauerleistung

1000 W

Fernsteuerung

y compris

Steuerung über CAN-BUS

possible

Ladeleistung

350 W

Lademöglichkeiten

Bloc d'alimentation 230 V (350 W), en option : 12 V (voiture), 24 V (camion), solaire

Tastatur

Intérieur (extérieur en option)

Weitere Hinweise

- Espace dans la mousse du couvercle pour deux chargeurs et l'écran de la télécommande (uniquement pour le clavier interne)
- Étanche selon la norme IP65