energy.case PROX 500 DC 1000W | B&W Energiekoffer

Description

- Das B&W energy.case bietet eine zuverlässige und flexible Stromversorgung für professionelle Anwendungen. Es wurde entwickelt, um den härtesten Anforderungen gerecht zu werden und sind robust, temperaturbeständig und wasserdicht. Die Bedienung ist intuitiv und unkompliziert.
- Robust & wasserdicht
- Starkes Akkusystem
- Manufactured in Germany
- Flexible Lademöglichkeiten
- Vielfältige Anschlüsse
- Bedienungsanleitung mit NFC
- Gleich- & Wechselstrom
- Individualisierbar
- Mehr Infos zur Individualisierung: Technische Einbauten

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com

Außenmaße Länge (mm)

510

Außenmaße Breite (mm)

420

Außenmaße Tiefe (mm)

215

Gewicht (kg)

15,5

Akkukapazität

500 Wh

Betriebstemperatur

-20°C - +45°C

Spannung

24V DC

Anschluss & System AC

2x 24V 500W DC Steckdose, 1x Ladeeingang

Dauerleistung

1000 W

Fernsteuerung

inklusive

Steuerung über CAN-BUS

möglich

Ladeleistung

350 W

Lademöglichkeiten

230V Netzteil (200W), Optional: 12V Auto, 24V LKW, Solar

Tastatur

Innenliegende, (Außenliegende optional)

Weitere Hinweise

- Platz im Deckelschaum für zwei Ladegeräte und das Fernbedienungsdisplay (nur für interne Tastatur)
- Wasserdicht nach IP65

info@b-w-international.com | +49 5451 8946-0 | www.b-w-international.com